



資訊處


Office of Information Technology

# 印表機安全設定 以HP為例

中華民國113年04月26日 1.1版

# 報告內容

- 一、如何進入印表機管理頁面
- 二、如何變更管理者密碼
- 三、如何關閉SNMP
- 四、如何限制特定IP使用印表機



# 一、如何進入印表機管理頁面



# 如何進入印表機管理頁面

1. 在瀏覽器網址列輸入印表機之IP
2. 點選【登入】，輸入管理者的帳號、密碼  
如不知道帳號密碼，可Google搜尋該印表機型號之預設帳號密碼





登入

登入方法  
本機裝置

本機裝置帳戶  
管理員

密碼

登入 取消



## 二、如何變更管理者密碼




# 如何變更管理者密碼

若帳號密碼為**產品預設**、**過於簡單**、或由**廠商設定**，請**務必**修改帳號密碼。

1. 點選【安全性】
2. 點選【一般安全性】
3. 輸入舊密碼、新密碼與確認密碼後，點選【套用】





# 三、如何關閉SNMP




# 如何關閉SNMP

1. 點選【網路】
2. 進入【網路協定】
3. 選擇關閉SNMPv1/SNMPv2

如需開啟SNMP，群體名稱  
不可使用public

4. 點選【套用】

The screenshot shows the HP LaserJet M605 web interface. The top navigation bar includes '資訊', '一般', '列印', '故障排除', '安全性', 'HP Web 服務', and '網路'. The left sidebar contains various settings categories, with '網路設定' highlighted. The main content area shows the 'SNMP' settings, with '關閉 SNMPv1/SNMPv2' selected under the 'SNMPv1/v2' section. The '套用' button is highlighted at the bottom right.



## 四、如何限制特定IP 使用印表機



# 如何限制特定IP使用印表機

1. 點選【網路】
2. 點選【IPSec/防火牆】


The screenshot displays the HP LaserJet M605 web interface. At the top, the HP logo and model name 'HP LaserJet M605' are visible. The user is logged in as 'Administrator' with a 'Sign Out' option. The IP address 'NPI1214EA / 192.168.29.110' is shown. The navigation menu includes '資訊', '一般', '列印', '故障排除', '安全性', 'HP Web 服務', and '網路'. The '網路' (Network) tab is selected and highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. On the left sidebar, the 'IPSec/防火牆' (IPSec/Firewall) option is highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. The main content area shows the '網路設定' (Network Settings) page, specifically the 'SNMP' section. Under 'SNMPv1/v2', the '關閉 SNMPv1/SNMPv2' (Disable SNMPv1/SNMPv2) radio button is selected. Under 'SNMPv3', the '啟用 SNMPv3' (Enable SNMPv3) checkbox is unchecked. The 'Jetdirect' content name is visible at the bottom.

# 如何限制特定IP使用印表機

## 1. 點選【新增規則】



## 2. 點選【新增】



# 如何限制特定IP使用印表機

1. 輸入範本名稱(可自訂，僅接受數字、字母)
2. 在遠端位址區域，輸入欲允許的IP或網段
3. 點選【確定】

IPsec/防火牆政策

支援 ?

建立位址範本

1 位址範本名稱: [ ]

本機位址:

- IP位址 [ 192.168.29.110 ]
- 預先定義的位址 [ 所有IPv4位址 ]
- IP位址範圍 [ ] 至 [ ]
- IP位址/子碼 (例如: 192.168.1.1/24) [ ]

2 遠端位址:

- IP位址 [ ]
- 預先定義的位址 [ 所有IPv4位址 ]
- IP位址範圍 [ ] 至 [ ]
- IP位址/子碼 (例如: 192.168.1.1/24) [ ]

3 確定 取消

注意：多點傳送與廣播位址不受IPsec保護

遠端位址區域輸入範例如下，個人電腦IP請依實際情形輸入

## 1. 設定單一IP：

- (1)選擇【IP位址】
- (2)輸入個人電腦IP，如192.168.29.100
- (3)限制僅該臺電腦能使用印表機

## 2. 設定IP範圍：


- (1)選擇【IP位址範圍】
- (2)輸入個人電腦IP範圍，如192.168.29.1至192.168.29.5
- (3)IP位置為1到5的電腦能使用印表機

# 如何限制特定IP使用印表機

1. 選取前一步驟新增的範本，點選【下一步】

2. 選取所有服務或所有列印服務，點選【下一步】

請確認至少有1個IP選擇所有服務，避免日後所有設備都無法連線管理介面



# 如何限制特定IP使用印表機

1. 選取允許流量通過而不受IPSec/防火牆保護，點選【**下一步**】
2. 點選【**完成**】



# 如何限制特定IP使用印表機

1. 勾選啟用IPSec/防火牆
2. 確認須開放連線的位址範本均設定允許流量，並勾選啟動
3. 點選【**套用**】





資訊處

Office of Information Technology

報告完畢、敬請指教